



LUXIA Elektronische Transformatoren für 12V Halogenglühlampen und LED Lampen

Hochwertige Betriebsgeräte für eine einwandfreie Lampenansteuerung.

Version 220405

LUXIA Elektronische Transformatoren

* Optimaler Betrieb von 12V Halogen-Glühlampen und 12V LED Retrofit-Lampen z.B. von SORAA

* Keine Mindestlast erforderlich
* Auch für 230/240 V DC geeignet

* Stufenlos dimmbar mit Phasenabschnitts-Dimmern
* Weitere Details: www.soraa.com

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Primärspannung [Vac]	Netzfrequenz [Hz]	Sekundärspannung [Vac]	Max. eff. Sekundärstrom [A]	Dimmverfahren	Leistung [W]	Elektrischer Leistungsfaktor	Schutzklasse	Schutzzart	Umgebungstemperatur [°C]	Max. Temperatur Tc Punkt [°C]
103985	456001	LUXIA electronic transformer 0-60 W	73 x 36 x 26	0,10	230	50	11,5	5,0	Phasenabschnitt	0 - 60	0,99	-	IP40	0 - 40	80
103987	456002	LUXIA electronic transformer 0-105 W	119 x 37 x 35	0,12	230	50	11,5	9,5	Phasenabschnitt	0 - 105	0,99	II	IP40	0 - 40	75